



### COLLEGAMENTO DELLA SCHEMA CITOFONICA AL CENTRALINO 2\6

- 1 Fissare la scheda come in figura .
- 2 Collegare i fili della scheda ai PIN corrispondenti del centralino :
 

A = NERO	C = VERDE
B = ROSSO	D = GIALLO
	E = BIANCO
- 3 Collegare il posto citofonico alla morsettiera presente sulla scheda:
 

1 = FONIA VERSO L'ESTERNO	5 = APERTURA SERRATURA
2 = FONIA DAL POSTO ESTERNO	6 = SUONERIA max. 12Vac.
3 = MASSA	

### ISTRUZIONI OPERATIVE

Alla chiamata dal posto esterno ,si aziona la suoneria . Da un qualsiasi telefono e' possibile rispondere componendo il Nr. 23 . Per comandare l'apertura della serratura , deponete la cornetta e risollevala componendo il Nr. 24 .