



### COLLEGAMENTO DELLA SCHEDA CITOFONICA AL CENTRALINO 1/3

- 1 Controllare che il centralino sia predisposto per il montaggio della scheda citofonica ,verificando la presenza dei connettori ABCDE .
- 2 Fissare la scheda come in figura ..
- 3 Collegare i fili della scheda ai PIN corrispondenti del centralino :
 

A = NERO	C = VERDE
B = ROSSO	D = GIALLO
	E = BIANCO
- 4 Collegare il posto citofonico alla morsettiera presente sulla scheda:
 

1 = FONIA VERSO L'ESTERNO	5 = APERTURA SERRATURA
2 = FONIA DAL POSTO ESTERNO	6 = SUONERIA max. 12Vac.
3 = MASSA	

### ISTRUZIONI OPERATIVE

Alla chiamata dal posto esterno ,si aziona la suoneria . Da un qualsiasi telefono e' possibile rispondere componendo il Nr. 7 . Per comandare l'apertura della serratura componete il Nr. 8 .